

LNB Sencillo Banda Ku

LNB Universal Sencillo



Product codes

LNB Universal Sencillo Para banda Ku: 2020101

TELE System presenta del amplificador/convertidor de bajo ruido (LNBF) Sencillo para banda Ku, el cual se distingue por su elevada estabilidad en sus osciladores locales, baja figura de ruido y bajo consumo de corriente, que garantiza una alta calidad en la recepción de la señal digital proveniente del satélite.

Este amplificador/convertidor sencillo o simple son convenientes para la recepción individual. TELE System ofrece una completa y selecta gama de LNBFs que porporcionan gran estabilidad y óptimo funcionamiento; esto se logra gracias a las estrictas pruebas a las que son sometidos en nuestros laboratorios, considerando las diferentes condiciones climatológicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia de Entrada

10.70 - 11.70 GHz banda baja 11.70 - 12.75 GHz banda alta

Frecuencia de Salida

950 - 1950 MHz banda baja 1100 - 2150 MHz banda alta

Figura de Ruido

0.3 - 0.7 dB banda baja 0.3 - 0.7 dB banda alta max @ 25 °C

Ganancia

60 dB

Frecuencia del Oscilador Local

9.75 GHz banda baja 10.60 GHz banda alta

Selección Vertical

11.4 - 14.0 Volts

Selección Horizontal

16.0 - 19.0 Volts

Consumo de Corriente

120 mA max

Conector de Salida

Tipo "F" 75 Ohms

Peso
125 gr