

# Demodulador Ágil TS5600A

## Demodulador



### Product codes

Demodulador Ágil TS5600A: 2031001

El Demodulador Ágil TS5600A de TELE System es utilizado para recuperar las señales de audio y video a partir de una señal modulada en RF (Radio Frecuencia).

Con entrada ágil, la cual permite seleccionar cualquier canal en VHF/CATV y UHF. Cuenta con AGC (Automatic Gain Control) / AFC (Automatic Frequency Control) y con display en el panel frontal que despliega el número de canal.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Frecuencia de Entrada

VHF/UHF o CATV (2 a 125)

#### Estabilidad de Frecuencia de Entrada

Microcontralada a través de sintonizador 12C

#### Impedancia de Entrada

75 Ohms

#### Impedancia de Salida de Video

75 Ohms - Conector RCA y

#### Impedancia de Salida de Audio

10 K Ohms

#### AGC de Entrada

45 dB

#### AFC

+/- 1 MHz

#### Figura de Ruido

6 dB

#### Sintonización Fina

96 pasos / 125 KHz

#### Nivel de Salida de Video

0.6 - 1.2 Vpp - Ajustable

#### Nivel de Salida de Audio

0 - 1.5 Vpp - Ajustable

#### Voltaje de Alimentación

110/220 VCA