



Con Wi-lly0.1 Plus colleghi in wireless qualunque dispositivo ethernet, come ad esempio un set-top box IP, alla rete internet di casa in modo rapido ed efficace. Wi-lly0.1 Plus è la soluzione ideale se il set-top box e il router internet sono in due stanze diverse o se preferisci un collegamento senza fili. Installarlo è semplicissimo, puoi scegliere tra 3 modalità: usando il tasto WPS, oppure collegando il dispositivo al PC tramite USB o ethernet e accedendo all'interfaccia di setup. Collegando via USB Wi-lly0.1 Plus al PC, potrai accedere immediatamente all'interfaccia di configurazione senza modificare alcun parametro del proprio computer.

## CARATTERISTICHE

- Porta Ethernet 10/100Mbps
- Compatibile con gli standard IEEE802.11b/g/n
- Antenna 2T2R (frequenza 2.4GHz)
- Alta velocità di trasferimento dati (300Mbps)
- IEEE802.1x port-based e MAC-based network access control
- Supporto certificati di sicurezza WEP, WPA TKIP, WPA2 AES PSK e chiavi di autenticazione pairwise
- IP statico, Client DHCP, PPPoE, Firewall e NAT IP Sharing
- Supporto della funzione MAC Clone
- Supporto di access point multipli (fino a 4 AP SSIDs)
- Funzione di selezione automatica del canale wireless
- Supporto delle funzioni WMM e WMM-APSD
- WPS supportato sia come Access Point che in Client mode
- Supporto Statistiche, VPN Pass-through, System Log
- Supporto IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet
- Auto IP supportato
- Supporto WPS2.0
- Modalità di utilizzo:
  - Wi-Fi Client (default)
  - Gateway
  - Wi-Fi Extender

## SPECIFICHE TECNICHE

**Standard:** IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b  
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x

**Interfacce:** 1 porta WAN/LAN RJ45  
1 pulsante WPS/Reset

**Sicurezza WEP:** 64/128-bit, WPA, WPA2

**Sensibilità ricevitore:** 802.11b: -86dBm,  
802.11g: -71dBm, 802.11n: -67dBm

**Potenza di trasmissione:** 802.11b 17dBm, 802.11g 15dBm,  
802.11n 20MHz e 802.11n 40MHz 13dBm

**LED:** 1 Power/WPS, 1 WAN/LAN, 1 WLAN

**Tipologia di antenna:** 2 antenne interne PIFA

**Dimensioni:** 59.5 x 23.4 x 14 mm

**Alimentazione:** DC 5V/0.6A (connettore microUSB)

## LA CONFEZIONE INCLUDE

- 1x Wi-lly0.1 Plus
- 1x Cavo ethernet (50cm)
- 1x Manuale di utilizzo
- 1x Certificato di garanzia



ADATTATORE ETHERNET / WI-FI  
CONNETTI IL DECODER  
AD 1 RETE WIRELESS



COMPATIBILE WI-FI  
802.11 B/G/N



FINO A 300MBIT/S  
MODALITÀ CLIENT  
E ACCESS POINT