

Modello ricevitore: TELE System **TS6105 T2HEVC**  
Codice prodotto/articolo: **21005333**  
Ultima versione software disponibile: **V1.0.66**


Ecco le procedure per aggiornare il software del decoder **TS6105 T2HEVC** all'ultima versione disponibile, o per ripristinarne la funzionalità in caso di malfunzionamento.

## Procedure di aggiornamento via USB


Verificare il codice prodotto/articolo riportato sulla confezione, o sull'etichetta nera sotto al dispositivo, e scaricare la versione software adatta all'articolo: **21005333**

### Aggiornamento in condizione di normale funzionamento del decoder

1. Accertarsi di aver scaricato l'aggiornamento software corretto, dedicato al proprio ricevitore (verificare versione e codice prodotto/articolo) e scompattarlo in caso sia compresso (file tipo ".zip").
2. Copiare il file dell'aggiornamento software (file con estensione **".bin"**), nella cartella principale (root directory) di una chiavetta USB formattata in FAT32.



3. A **ricevitore acceso in modalità di visione**, inserire la suddetta chiavetta nella porta USB del ricevitore.
4. Accedere al menu "Sistema -> Aggiornamento USB": alla voce "File di aggiornamento" verrà visualizzato il nome del file contenuto nella chiavetta USB. Accertarsi che la "Modalità di aggiornamento" sia impostata in "Tutto il codice". Infine premere il tasto OK del telecomando in corrispondenza della voce "Inizia" per avviare l'aggiornamento, quindi dare conferma quando viene richiesta la riscrittura della memoria "Flash".
5. Attendere che il ricevitore completi autonomamente l'aggiornamento per poi riavviarsi in automatico e mostrare la schermata di prima installazione; ripetere quindi l'installazione dei canali.



**IMPORTANTE!** DURANTE L'AGGIORNAMENTO, NON INTERAGIRE CON IL RICEVITORE E I DISPOSITIVI AD ESSO CONNESSI E NON TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE: RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO IRREVERSIBILE DEL RICEVITORE!

**Nota:** per verificare l'effettivo avvenuto aggiornamento, a ricevitore installato consultare il campo "Versione SW" dal menu "Sistema -> Informazioni di sistema"

---

---

## **NOTE DI RILASCIO SOFTWARE**

---

2021-12-10 - Versione V1.0.66 (data SW 10\_12\_2021)

- Migliorata stabilità generale del ricevitore