SMART40SC LS09





1080 DVBT2/S2 HEVG 10 bit

Cod. Art. 28000165 Cod. EAN 8051511391394



SMART40SC LS09 coniuga l'universo delle app e dei servizi on demand ai contenuti free e pay terrestri e satellitari in tecnologia DVB-T2/S2 HEVC a 10 bit. Dopo aver installato il TV e connesso ad internet attraverso alcuni semplici passaggi guidati, potrai scaricare centinaia di applicazioni disponibili sull'App Store Android dedicato e spaziare tra contenuti di informazione, social e servizi video on demand o navigare sul web con il browser integrato.

La funzione mouse del telecomando in dotazione ti aiuterà nella navigazione tra le app, ma se cerchi un'esperienza utente ancora più semplice ti basterà scaricare l'app gratuita EShare sul tuo smartphone per trasformarlo in un controller interattivo per gestire app e contenuti in streaming.

Smartphone e TV, un unico schermo! Con la funzione mirroring puoi condividere i contenuti del tuo dispositivo mobile sullo schermo del TV: foto, film, musica, giochi e altro ancora.





















COMPATIBILE CAM CI+ COMPATIBILE CAM HD TELE SYSTEM CERTIFICATE TIVÙSAT, SKY E MEDIASET PREMIUM



ANDROID 7.0



MEMORIA INTERNA 8GB



MEDIAPLAYER MEDIAPLAYER AUDIO, VIDEO E IMMAGINI VIA USB



HEVC 10 BIT VIDEO DECODING



UNICABLE SCR CONDIVIDI IL SEGNALE TRA PIÙ DECODER CON UN SOLO CAVO



SMART40SC LS09





DAST2/S2 HEVG 10 bit



Tutto il divertimento che vuoi con le App Android!

Accedi allo store Android e scarica l'applicazione che preferisci! Intrattenimento On-Demand per tutta la famiglia, contenuti d'informazione, sportivi, social...



Mediaplayer

Salva i tuoi contenuti preferiti sulla memoria interna oppure collega qualsiasi memoria via USB per accedere ai tuoi film, foto, playlist musicale con la massima semplicità.



Condividi sul TV lo schermo del tuo smartphone o tablet

Con la funzione mirroring puoi condividere i contenuti dei tuoi dispositivi mobili sullo schermo del TV: foto, film, musica, giochi e altro ancora. Con l'app EShare il tuo smartphone diventa il controller del tuo TV.






I canali HD tivùsat e la pay TV Digitale Terrestre

Lo slot CI+ offre la massima compatibilità con le CAM TELE System certificate tivùsat e la CAM HD per la Pay TV Digitale Terrestre per ampliare l'esperienza e la qualità di visione.

Il caricamento dei canali satellitari in modalità "default", prevede come predefiniti la lista canali italiana in modalità gerarchica HD.











INTERNA 8GB







ΜΕΠΙΔΡΙ ΔΥΕΡ MEDIAPLAYER MEDIAPLAYER AUDIO, VIDEO E IMMAGINI VIA USB



















SMART40SC LS09



DV3T2/S2 HEVC 10 bit

| Codice art. | 28000165 | |
|--|--|-------------|
| Tipologia/Dimensioni schermo | LED 39,5" | > |
| Sistema Operativo | Android™ 7.0 | |
| Memoria interna | NEGGA - ERPFUR - NEFTGA - NEGGUA - NEGUA - NEGGUA - NEGGUA - NEGGUA - NEGGUA - NEGGUA - NEGGUA - NEGGU | 6: |
| Processore | Quad Core Quad Core | kWh/ar |
| Risoluzione Video (HxV) | FHD 1920x1080 | 4 |
| Diagonale display | 100 cm 16:9 Wide | |
| Angolo di visione | 178°/178° (H/V) | |
| Luminosità (cd/m²) | 220 | |
| Tipologia tuner | DVB-T2 - DVB-S2 H.265 10bit | |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | |
| Potenza Audio | 10W x2 | |
| Menu OSD Multilingua | Si | |
| Ordinamento canali prima installazione | Si (canali tivùsat preinstallati in modalità gerarchica HD) | |
| Televideo e sottotitoli | Si | |
| Timer Spegnimento/Accensione | Si | |
| Funzione Hotel Mode | Si | |
| Aggiornamento SW | via USB | |
| SCR / USALS | Si / Si | |
| Funzione registrazione PVR | No | |
| Funzione Time Shifting | Si | |
| Lettore multimediale via USB | AVI/MP4/MKV (compatibile H.265) | |
| Lettore DVD integrato | No | |
| Ingressi | HDMIx3 - SCART* - USBx2 - VGA - Coaxial - Ethernet | |
| Uscita cuffie | jack 3,5mm. | |
| Wi-Fi | Antenna integrata IEEE b/g/n, 2.4 GHz | |
| LAN | RJ45, Ethernet 10/100 | |
| Slot CI/CI+ | Si | |
| Segnale TV | Video: MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, H.265/HEVC Main 10 Audio: MPEG-1 layer 1/2; AAC; HE-AAC, Dolby Audio (comp. Dolby Digital Plus e Dolby Digita | l) |
| SKY HD tested | Si | |
| Alimentazione | 100V-240V, 50/60Hz (AC) | |
| Consumo | Max. 70W (<0,5W in Stand-by) | |
| Telecomando Standard | Si | |

*Adattatore RCA
















No

A VESA 200/100

903x561x222

903x517x87





Telecomando Semplificato

Classe di efficienza energetica

Supporto staffa a muro

Dimensioni con supporto (mm.)

Dimensioni senza supporto (mm.)



REV.00 - 21/10/19